

■使用方法：

- 1) この充電器は、AC100～240Vの交流電源に接続することができます。
- 2) 充電器のプラグを入れるとピープ音になりLEDが赤色・緑色と一度点灯し、前回充電したバッテリー種類の色に点灯します。(最後に充電したバッテリー種類を記憶)
- 3) 電池(リポまたはリフェ)に接続する前に、ボタンを3秒間押ししてLiPo(赤色)またはLiFePo(緑色)に切り替えます。
- 4) バッテリーのバランスコネクター(2Sまたは3S)に接続すると『ピッ』となります。その後スタートボタンを3秒間押し『ピッポッ』と鳴って充電を開始します。充電中はLEDが点滅にかわります。
- 5) 充電を途中で停止する場合は、ボタンを3秒間押し、電池の接続を外すと停止されLEDが点滅から点灯に変わります。充電を再開する場合は、手順3)に戻ります。
- 6) 充電が完了すると、ステータスLEDが消灯して、『ピッロロ、ピッロロ・・・』と10回ピープ音が鳴ります。
- 7) バッテリーを取り外すと『ピッポッ』と、ピープ音になり、LEDが点灯し次のバッテリーの充電が可能となります。

■LEDステータス：

- 1) 赤：LiPoチャージ 2) グリーン：LiFeチャージ 3) 点滅：充電中 4) 点灯：スタンバイ 5) 消灯：フル充電

■修理について：製品の保証期間は90日です。購入時のレシートを保管しておいてください。保証対応以外の修理代金は最高¥2100(送料・手数料は別)で行います。修理代金は予告なく変更する場合があります。

■充電時間について：リボルバー充電器はバランスコネクターから最初は1Aの電流を流しながら電圧を監視して徐々に電流値をさげていくCCCV充電をそれぞれのセルごとに行っております。そのためバッテリーの残量やコンディションによって多少の充電時間に差がありますが最終的には各セルごとに電圧バランスを整えて満充電になります。以下の表は、バッテリーの残量が少ない状態からの満充電までの目安となる充電時間です。

用途	電圧・容量	充電時間	用途	電圧・容量	充電時間	用途	電圧・容量	充電時間
電動ガン ハンドガン用	7.4V 560mAh	約45分	電動ガン ストックイン用	7.4V 1300mAh	約80分	RC受信機用 リポ	7.4V 2500mAh	約160分
電動ガン AKロング用	7.4V 1100mAh	約70分	電動ガン サドルバック	7.4V 1200mAh	約75分	RC受信機用 リフェ	6.6V 1400mAh	約90分
電動ガン AKロング用	11.1V 1100mAh	約70分	電動ガン カスタムサドル	11.1V 1200mAh	約75分	RC送信機用 リフェ	6.6V 1700mAh	約110分
電動ガン ミニS互換用	7.4V 2250mAh	約140分				RC走行用 リポ	7.4V 3300mAh	約200分
電動ガン ミニS互換用	11.1V 1300mAh	約80分						



**危険
警告**

下記の注意に反した使用による、故障や事故等についてはいかなる保証も致しかねます。注意を無視して誤った取扱いをした場合、人的障害や物的損害が生じる危険があります。

- ◆本商品はLiPo(リチウムポリマー) LiFe(リチウムフェライト)バッテリーの2～3セル専用のバランス充電器です。決して他の用途には使用してはいけません。
- ◆本充電器はAC100V(家庭用コンセント)以外で使用してはいけません。
- ◆接続するバッテリーの極性は正しく接続してください。
- ◆充電前に必ず充電するバッテリーの種類と充電器のバッテリー設定の確認を行ってください。間違った種類の充電は大変危険です。
- ◆本体を分解したり改造してはいけません。
- ◆本商品は防水性ではありません。湿気が多い所や水のかかる所では絶対に使用/保存しないこと。また濡れた手で操作すると感電する可能性があり、大変危険です。
- ◆充電中に本充電器は発熱しますので、周辺の風通しを良くすること。もし本体が異常に熱くなった場合、直ちに電池を外し使用を中止すること。
- ◆本商品を子供に使用させてはいけません。また、いかなる場合も幼児や子供の触れる可能性のある場所に置いてはいけません。
- ◆充電中は常に監視を怠らず、異常事態に対処できるようにすること。
- ◆各注意、説明に反した誤った設定や不適切な取扱いで起きた結果については、当社は一切責任を持ちません。
- ◆本商品はラジコン模型用および電動ガン用リポ/リフェバッテリー専用の充電器です。他の用途には使用してはいけません。
- ◆免責事項：製品の性格上、当社はお客様が当製品を御使用になって起きました周辺の結果に付きまして責任を負いかねます。保証の限度は当製品の代替までとします。あくまでも御お客様の責任において御使用ください。尚、予告なく仕様の変更をする場合があります。